

V9M-1000

Моля, зареждайте продукта при температура на околната среда от 5 до 40 градуса по Целзий.

*Моля, проверете дали линията за зареждане е изправна преди зареждане.

†При зареждане, моля използвайте 5V USB адаптер.

*Моля, използвайте щепсела за зареждане след зареждане.

*Моля, не зареждайте, разреждайте или съхранявайте в гореща среда, в противен случай това ще ускори стареенето на батерията. Моля, съхранявайте напълно заредените фарове на хладно и сухо място.

*След правилното зареждане, ако времето за използване на батерията става все по-кратко, това означава, че акумулаторната батерия е достигнала ефективния експлоатационен живот. Моля, сменете батерията в местния пункт за поддръжка и изхвърлете използваната акумулаторна батерия в съответствие с местните разпоредби.

* Този продукт трябва да се зарежда веднъж на всеки 3 месеца, без да се използва, за да не причини повреда на батерията и да доведе до неизползваемо състояние.

*Моля, не се взирайте в светлината, когато току що е включена, за да избегнете увреждане на зрението.

*След като фарчето е използвано дълго време, моля не го докосвайте, за да избегнете изгаряне.

* Забранява се употребата на деца без надзор на възрастни.


Скоба за захващане

Micro USB кабел

Дистанционен бутон

Стикер против приплъзване


1 Монтирайте скобата към кормилото, както е показано на снимката по-долу, и затегнете гайката.



Разхлабете гайката, за да преместите скобата.
Регулирайте ъгъла на светлината, така че да не се удри директно в насрещния трафик и след това з атегнете здраво гайката, за да фиксирате скобата.
Регулирайте светлината с регулируемата на 360° скоба, за да отговаря на действителните ви нужди.

Кабел на дистанционното


Моля уверете се, че е правилно включено, за да осигурите водоустойчивост.



Адрес: _____

1. Милта, свързана се с търговската за обслужване на клиенти. За проблем при правилна употреба приема се връщане в рамките на 14 дни след покупката. Клиента има право да замени нов продукт от същия модел в рамките на 14 дни от покупката, като опаковката на не се включва в замяната.
2. Датата на закупуване се определя в съответствие с фактурата или касовата бележка, направена от търговеца.
3. При следните обстоятелства и връщането, и поправката са невалидни, но ние предлагаме платена услуга за ремонт.
 - (1) Вижки повреди, причинени от субективни фактори, като използване при необичайни условия или несъобразяване с ръководството за потребителя.
 - (2) Ремонт и модифициране от потребителя или друга неоторизирана поддръжка.
 - (3) Щети, причинени от неправилно изпращане.
 4. Ние предлагаме услуга за връщане-обмяна чрез представяне на тази карта, молта покажете своята фактура или касова бележка, когато е необходима услугата.
5. Gaisicor не носи отговорност за щети, причинени от следните неправилни употреби.
 - (1) Схитри фактори на безопасност или инциденти, причинени от неправилна работа на потребителя.
 - (2) Схитри фактори на безопасност или инциденти, причинени от независими и неочаквани фактори.
 - (3) Щети или злополуки или наранявания, причинени от работа на потребителя срещу ръководството или използване на други материали върху продукта, принавящи неизползване.
6. От където и да закупите това продукт, вие имате пълен достъп до еквивалентни услуги от най-близкия център за обслужване на клиенти; ако проблемът не е решен по ваше удовлетворение, молта, обадете ни се по телефона или изпратете имейл до нашия отдел за обслужване на клиенти.
7. Запазваме си правото на модификация и търкуване на горните условия.

Отворете гуменото капаче гума от задната страна на фарчето, поставете Micro USB кабела в буксата и свържете кабела, за да заредите устройството. Когато червената светлина мига, фарчето се зарежда. Когато синята светлина свети, зареждането е завършено.



Режим на работа	Време на работа
Много висока 1000lm	≈1.8 ч.
Висока 500lm	≈3 ч.
Средна 200lm	≈7 ч.
Ниска 100lm	≈14 ч.
Дневна светкавица	≈14 ч.

2. Смяна на режимите: Щракнете с едно щракване върху бутон, за да промените режимите на работа (Много висока 1200 lm - Дневна светкавица - Дишащ - Ниска 100 lm - Средна 300 lm - Висока 600 lm - Цикъл). Индикаторът на бутона ще свети за 5 секунди при едно натискане в състояние на изключване.

3. Задръжете за 2 с.: Натиснете продължително 2 секунди, за да влезете в интелигентен режим на работа в състояние N-Charge, и натиснете кратко, за да се върнете към запаметения предишен режим на работа

4. Двойно натискане: Щракнете два пъти върху бутона, за да влезете в режим на ултра висока яркост 1000 lm. Еднократно натискане на бутона за връщане към запаметения предишен работен режим.

5. Светлината ще изгасне след продължително натискане за 10 с. непрекъснато при всяко работно състояние.

★**Забележка:** При влизане в режим на интелигентна работа, светлината ще мига три пъти, а индикаторът на интелигентния режим ще стане зелен.
Щракнете еднократно върху бутона, за да превключите

Заряд на батерията	Цветова индикация
100-61%	Синьо
60-21%	Жълто
20-1%	Червено премигване
Време на зареждане: ≈3 часа	

Защита от презареждане/защита от преразреждане/защита от свръхток/защита от късо съединение/защита от висока температура/

Ако светлината се нагори и бъде открита температура на вътрешните компоненти от 65°C, той превключва в режим на висока яркост. Когато температурата се охлади до 55°C, той се връща към оригиналния режим на яркост.

Светлината се изключва автоматично, когато бъде открита вътрешна температура на компонента от 75°.

Светлината автоматично ще се изключи след 5 секунди, ако интелигентно открие неизправността на NTC.


Умен режим:
Светлинният индикатор за интелигентен режим означава, че сензорът за светлина и движение работи нормално.

Когато има достатъчно светлина ($\geq 100 \text{ lux}$) в средата за коледжене, светлината ще мига като дневна предупредителна светлина.

Когато средата за коледжене е тъмна ($< 100 \text{ lux}$), светлината ще влезе в постоянен режим на 500 lm.

При интелигентен работен режим светлината ще се изключи след 120 секунди, ако не засече никакво движение, и ще се върне към интелигентен работен режим, когато засече движение.

Модел	V9M-1000
Източник на светлина	LED
Макс. светлина	1000 lm
Батерия	21700*1/4400mAh
Стандарт на заряд	Micro 5V / 2.0A
Време на зареждане	≈3h
Ъгъл на осветеност	> 118°
Разстояние на лъча	> 200m
Непромокаемост	IPX6
Размер	107.7*27.6*38.4mm
Тегло	≈159g



Headquarters: Rm101, Joinin Hub, Innovation Community, Honglang North,
No. 49th, Dabao Rd, 28th District, Bao'an, Shenzhen, China
Customer Service Hotline: 86 755 23322700
Website: www.gaciron.com
Product Standard: Q/JXL 004-2017
Made in China



材质:	128g双铜
物料/编号:	16060002
版本号:	V1.2
客户名称:	加雪龙
设计师:	龚婍玉
对接人:	王婷/宣章珊
时间:	2021.09.14